

Q 화면을 누르고 있을 때 보정 화면 나타나게 않게 하고 싶은데 어떻게 하나요?

Ether Loader 화면에서 Config 를 누르면 Config 화면이 나타납니다.

Config 화면에서 Touch Calibrate Time (sec) 체크를 해제 하거나 보정모드 진입 시간을 늘려 주시면 됩니다.

[설정방법]

1.XPANEL 에서 응용 프로그램을 종료합니다.



각각의 모서리를 하나씩 누르면 대화상자가 팝업 됩니다. 모든 환경설정 툴이 대화 상자 안에서 볼 수 있게 됩니다.



Kpanel 설정 🛛 🗙						
Xpanel 버전 2.52						
시스템로그	통신모니터					
통신 설정	옵션 설정					
로그 설정	모듈 버전					
터치 보정	화면 캡쳐					
날짜 / 시간	가상키보드					
프린터	모드버스					
시스템종료	Xpanel종료					

Exit 를 눌러서 Xpanel 프로그램을 종료하고 데스크 탑 윈도우로 돌아갈 수 있습니다. 윈도우로 나오시면 Ethernet Loader v1.21 화면을 볼 수 있습니다. 2.Ethernet Loader 창에서 Option 설정

Ethernet Loader v1.35 OK							
A command received : Cmd=FF₩Xpanel₩CommTestApp.exe							
MAC Address : 0005140A3B7C							
IP Address	5 172.	172.30.83.10		Cl.	Configure		
Subnet Ma	isk 255.	255.255.0.0		Cl.			
Gateway	172.	30.10.1		Cl.			
		Apply this new setting.					
0	1	2	3		4	•	
5	6	7	8		9	BS	
Removable Storage -> Xpanel		Removable Storage <- Xpanel					
Save and Quit			Quit				



Ethernet Loader v1.21 대화상자에서 Confige 를 누르면 Confige 화면이 나타납니다.

Configure					
Watchdog Time(Sec)	20 🔺				
Hold time(sec) for Touch Calibration 30					
	Up Down				
It beeps while touching screen.					
VNC Option					
Run VNC Server	Stop VNC Server				
REPAIR Mode					
Save and Quit	Quit				

보정시간 (Default:30 초)을 증가 시키거나 Touch Calibrate Time (sec) 체크를 해제 하시면 기능을 사용하지 않습니다.