



CIMON-PLC-S 4~20mA 결선을 알고 싶습니다.



CIMON-PLC-S AD 결선은 아래와 같습니다.

[적용방법]

아래와 같은 방법으로 결선을 하면 됩니다.

전압 입력 시				전류 입력 시			
	+ 단자	- 단자			+ 단자	- 단자	조치사항
1 Ch	1 단자	3 단자		1 Ch	1 단자	3 단자	1-2 연결
2 Ch	4 단자	6 단자		2 Ch	4 단자	6 단자	4-5 연결
3 Ch	7 단자	9 단자		3 Ch	7 단자	9 단자	7-8 연결
4 Ch	10 단자	12 단자		4 Ch	10 단자	12 단자	10-11 연결
24V 외부 입력	모듈 하부 별도 결선			24V 외부 입력	모듈 하부 별도 결선		

